

LED HOUSE

enlightening
spaces®



Kontroller Deko-Light RF-smart, stardikomplekt RGB/W/CCT, 12-48 V, 20 A koos puldiga must 12-48V IP20 PUSH

Tootekood 20809

Hämardatast heledus ja värviküllastus

16 miljonit reguleeritavat värvi ja reguleeritav värvitemperatuur

18 eelinstallitud automaatset programmi

Intelli-Push hämardusfunktsioon [sisse/välja, heledus] potentsiaalivaba nupu abil

Saab juhtida raadiosageduslike nutikate juhtmevabade kaugjuhtimispultidega [2,4 GHz, leviala umbes 30 m]

Saab juhtida kõigi Zigbee 3.0-ga ühilduvate kontrollerite/rakendustega, näiteks Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [vajalik on vastav lüüs, õues kuni 100 m]

Programmi ja kaugjuhtimispuldi sünkroniseerimine mitme raadiosagedusliku nutika komponendi kasutamisel [kordajafunktsioon]

RGB/RGBW/RGB+CCT komponentide juhtimine

Virvendusvabad [pildid/videod]

Toide: max 20 A/kontroller, max 10 A/kanal

12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W

Üks kontrollitsoon

Kaugjuhtimispuldi jaoks on vaja 2x AAA patareid [ei kuulu komplekti]

Garantii	5 aastat
Bränd	Deko-Light
Toitepinge	12-48V
Hämardatast	PUSH
Kaitseklass	IP20
Eluiga	50000h
Pikkus	47.0mm
Laius	120.0mm
Kõrgus	25.0mm
Pakis	1tk
Korpuse värv	must
Korpuse materjal	plastik
Poleer	matt
Töökeskkond	sisse / välja
Töötemperatuur	-20 - +50°C
Sertifikaadid	CE
Tootja koduleht	deko-light.com/RF-controller--RF-smart--starter-set-rgb-w-cct--12-48-v--20-a-incl--remote--ip2--item-DL_EN_843502