

# Räjähdyssuojattu valaisin Prolumen Matrix 1400 230V 60W 8400lm 120° IP66 850

Tuotekoodi 18036

Räjähdysvaarallinen LED-valaisin on erityisesti suunniteltu valaisin, tarkoitettu käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, joissa voi esiintyä räjähdysvaarallisia kaasuja, höyryjä tai pölypilviä.

Asennettu esimerkiksi voimalaitoksiin, huoltoasemille, tunneleihin jne.

Luotu tiukkojen räjähdysvaarallisten standardien ja sertifikaattien mukaisesti varmistaakseen niiden turvallisen käytön tällaisissa riskitilanteissa.

Valaisimen räjähdysvaarallisuuden sertifikaatit kansainvälisten standardien mukaisesti:
II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc

Parima tööstusvalaistuksen valikoiman löydät LED house -tuotevalikoimasta!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

| | |
|---|---|
| Värilämpötila | päivänvalkoinen 5000K |
| Valovirta | 8400luumenia |
| Valaistusteho | 140lm/W |
| Takuu | 5 vuotta |
| Valonlähde | BRIDGELUX LED |
| Virransyöttöyksikkö | TRIDONIC |
| Brändi | Prolumen |
| Syöttöjännite | 230V |
| Tehokerroin | 0.95 |
| Teho | 60W |
| Maksimiteho | 60W |
| Linssin kulma | 120° |
| Cri | 80 |
| Sdcm - macadam ellipses | 5 |
| Kotelointiluokka | IP66 |
| Käyttöikä | 50000h |
| Pituus | 1335.0mm |
| Leveys | 115.0mm |
| Korkeus | 63.0mm |
| Iskunkestävyys | IK10 |
| Käyttöympäristö | sisä- ja ulkokäyttöön |
| Eprel | 2259670 |
| Energialuokka | C (A↑G) |












© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee