



## Настенный светильник PROLUMEN ML01 860 черный 230V 15W 1500lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 15788

Светильник настенный LED над зеркалом.

Светильник для зеркала позволяет легко изменять температуру света одним нажатием кнопки в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбирать между теплым белым (3000К), дневным (4000К) и холодным белым (5700К) светом.

Светильник также подходит для влажной среды в ванной комнате, с классом защиты IP44.

Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700К идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами!

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - <u>посмотрите наш портфолио проектов</u> здесь!



**Цветовая температура** 3CCT 3000K, 4000K, 5700K

Световой поток 1500люмена(ов)

 Эффективность светильника lm79
 100lm/W

 Гарантия
 5 года / лет

 Бренд
 PROLUMEN

230V Напряжение питания 0.90 Фактор силы 15W Мощность Максимальная мощность 15W 120° Угол линзы 90 Cri Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло IP44 50000h Срок службы Длина 860.0mm Ширина 111.0mm Высота 41.0mm Bec 870g Вес упаковки 770g В ящике 12шт Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура  $-20 \sim 45^{\circ}\text{C}$  Eprel 2026896

Класс энергопотребления

Полировка



коврик



