



## **LED светильник на шине PROLUMEN Durham with honeycomb черный 230V 20W 2000lm 38° IP20 930**

Код изделия 16362

LED трековый светильник. Все модели Durham оснащены LED-чипами высокого качества (CRI90), благодаря чему светильник не искажает точность передачи цветов в световом потоке.

При заказе подходящего вам LED-трекового светильника модель Durham предлагает следующие варианты:


Мощности: 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт, 30 Вт.

Все модели: 90-110lm/W.

Цветовая температура: 2700K (теплый белый), 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет).

Цвет корпуса можно выбрать черный или белый.

Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр! Установка сотового фильтра на светильник уменьшает ослепление света.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура           | теплый белый 3000K  |
| Световой поток                 | 2000люмена(ов)  |
| Эффективность светильника lm79 | 100lm/W   |
| Гарантия                       | 5 года / лет  |
| Источник света                 | CITIZEN LED   |
| Блок питания                   | <a href="#">TRIDONIC</a>  |
| Бренд                          | <a href="#">PROLUMEN</a>  |
| Напряжение питания             | 230V  |
| Фактор силы                    | 0.90  |
| Мощность                       | 20W   |
| Угол линзы                     | 38°   |
| Cri                            | 90  |
| Sdcm - macadam ellipses        | 3   |
| Защитное стекло                | IP20  |
| Срок службы                    | 50000h  |
| Высота                         | 170.0mm   |
| Диаметр                        | 85.0mm  |
| В ящике                        | 12шт  |
| Цвет корпуса                   | черный  |
| Материал корпуса               | алюминий  |
| Эксплуатационная среда         | для внутреннего использования   |
| Рабочая температура            | -20 ~ 40°C  |
| Сертификаты                    | CE  |
| Eprel                          | <a href="#">1260938</a>   |
| Класс энергопотребления        |  |

