



Локальный LED светильник PROLUMEN Rennes белый 230V 12W 1100lm 50° IP20 930

Код изделия 16788

Встроенный светодиодный светильник.

Светильник добавляет в помещение теплый белый свет (3000K).

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Цветовая температура	теплый белый 3000K
Световой поток	1100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79	92lm/W
Гарантия	5 года / лет
Источник света	CREE LED
Блок питания	PHILIPS
Бренд	PROLUMEN
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.90
Мощность	12W
Угол линзы	50°
Cri	90
Sdcm - macadam ellipses	3
Защитное стекло	IP20
Срок службы	50000h
Lmf tm21	L80B10 @25°C 50.000h
Длина	127.0mm
Ширина	51.0mm
Высота	56.0mm
Диаметр отверстия для установки	120x43mm
В ящике	36шт
Цвет корпуса	белый
Сертификаты	CE
Eprel	2302548
Класс энергопотребления	

