



Встраиваемый светильник PROLUMEN Rennes белый 230V 12W 1100lm 50° IP20 930

Код изделия 16788

Встроенный светодиодный светильник.

Светильник добавляет в помещение теплый белый свет (3000К).

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из <u>ассортимента продукции LED house!</u>

Цветовая температура теплый белый 3000К Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 92lm/W Гарантия 5 года / лет **CREE LED** Источник света Блок питания **PHILIPS** Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 12W Мошность Максимальная мощность 12W Угол линзы 50°

Cri90Sdcm - macadam ellipses3Защитное стеклоIP20Срок службы50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Длина 127.0mm Ширина 51.0mm Высота 56.0mm Диаметр отверстия для установки 120х43mm В ящике 36шт

В ящике 36шт Цвет корпуса белый Сертификаты СЕ Eprel 2302548

Класс энергопотребления



