



Встраиваемый светильник Prolumen Rennes 3 LED черный 230V 12W 1100lm 50° IP20 TRIAC 930

Код изделия 16843

Встроенный светодиодный светильник.

Светильник добавляет в помещение теплый белый свет (3000K).

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Цветовая температура | теплый белый 3000K |
| Световой поток | 1100люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 92lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Источник света | CREE LED |
| Блок питания | PHILIPS |
| Бренд | Prolumen |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.90 |
| Регулируемая яркость | TRIAC |
| Мощность | 12W |
| Максимальная мощность | 12W |
| Угол линзы | 50° |
| Cri | 90 |
| Sdcm - macadam ellipses | 3 |
| Защитное стекло | IP20 |
| Срок службы | 50000h |
| Lmf tm21 | L80B10 @25°C 50.000h |
| Длина | 127.0mm |
| Ширина | 51.0mm |
| Высота | 56.0mm |
| Диаметр отверстия для установки | 120x43mm |
| В ящике | 36шт |
| Цвет корпуса | черный |
| Сертификаты | CE |
| Eprel | 2302551 |
| Класс энергопотребления | |

