



## **Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1500 белый 230V 45W 4573lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ**

Код изделия 17016

Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)!

Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий.

Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями.

Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K).

Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Цветовая температура	3ССТ 3000К, 4000К, 5700К
Световой поток	4573люмена(ов)
Эффективность светильника lm79	102lm/W
Гарантия	5 года / лет
Блок питания	<a href="#">BOKE</a>
Бренд	<a href="#">Prolumen</a>
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.90
Регулируемая яркость	DALI
Мощность	45W
Максимальная мощность	45W
Угол линзы	110°
Cri	90
Ugr	19
Sdcm - macadam ellipses	3
Защитное стекло	IP20
Срок службы	50000h
Lmf tm21	L80B10 @25°C 50.000h
Длина	1512.0mm
Ширина	57.0mm
Высота	76.0mm
В ящике	6шт
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	алюминий
Эксплуатационная среда	для внутреннего использования
Рабочая температура	-20 ~ 45°C
Сертификаты	CE
Eprel	<a href="#">2356837</a>
Класс энергопотребления	

