



Светодиодный светильник Prolumen Barrett 1200 белый 230V 36W 3100lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 17022

Линейный светильник рабочего места. Высокое качество, легкая установка и длительный срок службы (50000 ч)!

Этот светильник с классом защиты IP20 идеально подходит для домашних или офисных условий.

Также доступна модель с диммером DALI. Эта технология позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями.

Этот светильник имеет идеальный индекс цветопередачи CRI90 для рабочих помещений и офисов. Модель предлагает температуры света от теплого белого (3000K) до холодного белого света (5700K).

Осветите свой мир с помощью специалистов LED House - [посмотрите наши проекты здесь!!](#)

Цветовая температура	3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Световой поток	3100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79	86lm/W
Гарантия	5 года / лет
Бренд	Prolumen
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.90
Регулируемая яркость	DALI
Мощность	36W
Максимальная мощность	36W
Угол линзы	110°
Cri	90
Sdcm - macadam ellipses	6
Защитное стекло	IP20
Срок службы	50000h
Llmf tm21	L70B50 @25°C 50.000h
Длина	1212.0mm
Ширина	57.0mm
Высота	76.0mm
В ящике	6шт
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	алюминий
Полировка	коврик
Ударопрочность	IK06
Эксплуатационная среда	для внутреннего использования
Сертификаты	CE
Класс энергопотребления	

