



## Встраиваемый светильник PROLUMEN Orly белый 230V 20W 2200lm 36° IP20 930

Код изделия 17321

Встроенный светодиодный светильник.

Светильник добавляет в помещение теплый белый свет (3000К).

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из <u>ассортимента продукции LED house!</u>

Цветовая температура теплый белый 3000K Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 110lm/W Гарантия 5 года / лет Источник света CITIZEN LED Блок питания **PHILIPS** Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V 20W Мошность Максимальная мощность 20W 36° Угол линзы

Сгі97Защитное стеклоIP20Срок службы50000hВысота119.0mmДиаметр105.0mmДиаметр отверстия для установки95mmВ упаковке1штЦвет корпусабелый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты СЕ

Класс энергопотребления



