



Встраиваемый светильник PROLUMEN Orly белый 230V 6W 470lm 36° IP20 DALI 940

Код изделия 17322

Встроенный светодиодный прожектор.

Светильник можно затемнить с помощью технологии DALI/TRIAC, чтобы изменить яркость. Светильник добавляет в комнату дневной свет (4000К).

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из <u>ассортимента продукции LED house!</u>

Цветовая температура дневной белый 4000К

Световой поток 470люмена(ов)

 Эффективность светильника Im79
 78Im/W

 Гарантия
 5 года / лет

 Источник света
 CITIZEN LED

 Бренл
 PROLLIMEN

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI Мошность 6W Максимальная мощность 6W Угол линзы 36° 97 Зашитное стекло IP20 Срок службы 50000h Длина 62.0mm Ширина 62.0mm 80.0mm Высота Диаметр отверстия для установки 55x55mm

В упаковке 1шт Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты СЕ

Класс энергопотребления



