



Встраиваемый светильник Prolumen Orly белый 230V 20W 2200lm IP20 940

Код изделия 17324

Встроенный светодиодный прожектор.

Светильник можно затемнить с помощью технологии DALI/TRIAC, чтобы изменить яркость.

Светильник добавляет в комнату дневной свет (4000K).

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Цветовая температура | дневной белый 4000K |
| Световой поток | 2200люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 110lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Блок питания | PHILIPS |
| Бренд | Prolumen |
| Напряжение питания | 230V |
| Мощность | 20W |
| Максимальная мощность | 20W |
| Cri | 97 |
| Защитное стекло | IP20 |
| Срок службы | 50000h |
| Длина | 105.0mm |
| Ширина | 105.0mm |
| Высота | 119.0mm |
| Диаметр отверстия для установки | 95x95mm |
| В упаковке | 1шт |
| Цвет корпуса | белый |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Сертификаты | CE |
| Класс энергопотребления | |