



Встраиваемый светильник PROLUMEN Orly белый 230V 20W 2200lm IP20 940

Код изделия 17324

Встроенный светодиодный прожектор.

Светильник можно затемнить с помощью технологии DALI/TRIAC, чтобы изменить яркость. Светильник добавляет в комнату дневной свет (4000K).

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из <u>ассортимента продукции LED house!</u>

Цветовая температура дневной белый 4000К Световой поток 2200люмена(ов)

 Световой поток
 2200/номене

 Эффективность светильника Im79
 110Im/W

 Гарантия
 5 года / лет

 Блок питания
 PHILIPS

 Бренд
 PROLUMEN

 Напряжение питания
 230V

 Мощность
 20W

 Максимальная мощность
 20W

 Cri
 97

Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Длина 105.0mm
Ширина 105.0mm
Высота 119.0mm
Диаметр отверстия для установки 95х95mm

В упаковке 1шт Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты СЕ

Класс энергопотребления



