




Настольная лампа PROLUMEN OL07 белый 230V 100W 12000lm 120° IP20 0-10V 930

Код изделия 17388

Светодиодный напольный светильник, идеально подходящий для освещения вашего рабочего места!

OL07A обеспечивает теплый белый свет (3000K) в комнате, при этом высокий CRI90 сохраняет цвета достоверными и естественными под светом.

Кроме того, функция диммера позволяет регулировать интенсивность света в соответствии с вашими предпочтениями. Таким образом, вы можете работать, не напрягая глаза!

| | |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура | теплый белый 3000K |
| Световой поток | 12000люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 120lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Бренд | PROLUMEN |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.93 |
| Регулируемая яркость | 0-10V |
| Мощность | 100W |
| Угол линзы | 120° |
| Cri | 90 |
| Ugr | 16 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Защитное стекло | IP20 |
| Срок службы | 50000h |
| Высота | 1900.0mm |
| В упаковке | 1шт |
| В ящике | 6шт |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Рабочая температура | -10 ~30°C |
| Сертификаты | CE |
| Класс энергопотребления |  |

