




LED светильник PROLUMEN Meena 1500 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K WW/DW/CW

Код изделия 17456

PROLUMEN Meena [линейный светильник](#) с регулируемой мощностью 22Вт/30Вт/35Вт/40Вт.

Высококачественный линейный светильник, подходящий для установки в паркингах, больших гардеробных, коридорах и складах.

Светильник Meena спроектирован так, чтобы его было очень легко устанавливать и обслуживать. Корпус открывается нажатием кнопки, а подвесные тросы регулируются в процессе установки.

| | |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура | ЗССТ 3000К, 4000К, 5000К |
| Световой поток | 8400люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 140lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Бренд | PROLUMEN |
| Напряжение питания | 230V |
| Мощность | 60W |
| Угол линзы | 120° |
| Cri | 80 |
| Sdcm - macadam ellipses | 3 |
| Защитное стекло | IP44 |
| Срок службы | 100000h |
| Длина | 1500.0mm |
| Ширина | 140.0mm |
| Высота | 55.0mm |
| В упаковке | 1шт |
| Материал корпуса | алюминий + пластик |
| Рабочая температура | -20° - +45°C |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Класс энергопотребления |  |