



## **Светодиодный светильник Prolumen Meena 1500 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ**

Код изделия 17456

PROLUMEN Meena [линейный светильник](#) с регулируемой мощностью 22Вт/30Вт/35Вт/40Вт.

Высококачественный линейный светильник, подходящий для установки в паркингах, больших гардеробных, коридорах и складах.

Светильник Meena спроектирован так, чтобы его было очень легко устанавливать и обслуживать. Корпус открывается нажатием кнопки, а подвесные тросы регулируются в процессе установки.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура           | ЗССТ 3000K, 4000K, 5000K  |
| Световой поток                 | 8400люмена(ов)  |
| Эффективность светильника lm79 | 140lm/W   |
| Гарантия                       | 5 года / лет  |
| Бренд                          | <a href="#">Prolumen</a>  |
| Напряжение питания             | 230V  |
| Мощность                       | 60W   |
| Максимальная мощность          | 60W   |
| Угол линзы                     | 120°  |
| Cri                            | 80  |
| Sdcm - macadam ellipses        | 3   |
| Защитное стекло                | IP44  |
| Срок службы                    | 100000h   |
| Длина                          | 1500.0mm  |
| Ширина                         | 140.0mm   |
| Высота                         | 55.0mm  |
| В упаковке                     | 1шт   |
| Материал корпуса               | алюминий + пластик  |
| Рабочая температура            | -20° - +45°C  |
| Сертификаты                    | CE, RoHS  |
| Класс энергопотребления        |  |