



## **Светодиодный светильник Prolumen ZOLA 1,2m белый 230V 15W 1950lm 85° IP22 930**

Код изделия 17598

Продолжаемый линейный встроенный светильник, который позволяет создавать световые игры по желанию.

Можно установить в стены и потолки, создавая минималистичный и выразительный внешний вид. Это позволяет создать современный облик в помещениях, идеально подходит как для дома, так и для коммерческих помещений.

Светильник оснащен качественными светодиодными источниками света, обеспечивающими стабильное и равномерное освещение. Встроенные линейные светильники энергосберегающие и имеют длительный срок службы.

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Цветовая температура	теплый белый 3000K
Световой поток	1950люмена(ов)
Эффективность светильника lm79	130lm/W
Гарантия	5 года / лет
Светодиодный чип	SMD2835
Блок питания	OSRAM
Бренд	<a href="#">Prolumen</a>
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.90
Мощность	15W
Максимальная мощность	15W
Угол линзы	85°
Cri	90
Sdcm - macadam ellipses	3
Защитное стекло	IP22
Срок службы	50000h
Длина	1208.0mm
Ширина	51.0mm
Высота	68.0mm
Диаметр отверстия для установки	1213x67x68mm
Вес	1350g
В упаковке	1шт
В ящике	4шт
Цвет корпуса	белый
Полировка	коврик
Ударопрочность	IK06
Эксплуатационная среда	для внутреннего использования
Рабочая температура	-20 ~ 45°C
Сертификаты	CE, RoHS
Класс энергопотребления	