



## **Светодиодный светильник Prolumen Meena 1200 22-40W белый 230V 5600lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ**

Код изделия 17711

PROLUMEN Meena [линейный светильник](#) с регулируемой мощностью 22Вт/30Вт/35Вт/40Вт.

Высококачественный линейный светильник, подходящий для установки в паркингах, больших гардеробных, коридорах и складах.

Светильник Meena спроектирован так, чтобы его было очень легко устанавливать и обслуживать. Корпус открывается нажатием кнопки, а подвесные тросы регулируются в процессе установки.

Цветовая температура	ЗССТ 3000K, 4000K, 5000K
Световой поток	5600люмена(ов)
Гарантия	5 года / лет
Блок питания	OSRAM
Бренд	<a href="#">Prolumen</a>
Напряжение питания	230V
Угол линзы	120°
Cri	80
Sdcm - macadam ellipses	3
Защитное стекло	IP44
Llmf tm21	L90B10 @25°C 50.000h
Длина	1198.0mm
Ширина	140.0mm
Высота	55.0mm
В упаковке	1шт
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	алюминий + пластик
Рабочая температура	-20° - +45°C
Сертификаты	CE, RoHS