Промышленный LED светильник PROLUMEN Hemera 600 белый 230V 100W 16000lm 30x90° IP66 0-10V 840

Код изделия 17822

Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие.

Промышленный светильник Hemera имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Цветовая температура	дневной белый 4000K
Световой поток	16000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79	160lm/W
Гарантия	5 года / лет
Источник света	PHILIPS LED
Блок питания	SOSEN
Бренд	PROLUMEN
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.95
Регулируемая яркость	0-10V
Мощность	100W
Максимальная мощность	100W
Угол линзы	30x90°
Cri	80
Sdcm - macadam ellipses	6
Защитное стекло	IP66
Срок службы	50000h
Llmf tm21	L90B10 @25°C 50.000h
Длина	592.0mm
Ширина	105.4mm
Высота	79.0mm
В упаковке	1шт
В ящике	4шт
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	алюминий
Полировка	коврик
Ударопрочность	IK08
Эксплуатационная среда	для внутреннего использования
Рабочая температура	-40° - +65°C
Сертификаты	CE, RoHS, D
Eprel	2412310
Класс энергопотребления	B (A↑G)