



## Промышленный светильник PROLUMEN Hemera 600 белый 230V 100W 16000lm 30x90° IP66 0-10V 840

Код изделия 17822

Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие.

Промышленный светильник Hemera имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.



Цветовая температура дневной белый 4000K Световой поток 16000люмена(ов)

Эффективность светильника Im79160Im/WГарантия5 года / летИсточник светаPHILIPS LEDБлок питанияSOSENБрендPROLUMENНапряжение питания230V

230V Напряжение питания Фактор силы 0.95 0-10V Регулируемая яркость 100W Мощность 100W Максимальная мощность Угол линзы 30x90° Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло IP66

Срок службы

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

50000h

Длина 592.0mm 105.4mm Ширина Высота 79.0mm 1шт В упаковке В ящике 4шт белый Цвет корпуса Материал корпуса алюминий Полировка коврик Ударопрочность **IK08** 

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

 Рабочая температура
 -40° - +65°C

 Сертификаты
 СЕ, RoHS, D

 Eprel
 2412310

Класс энергопотребления











