



## Промышленный светильник PROLUMEN Hemera 1200 белый 230V 200W 32000lm 30x90° IP66 0-10V 840

Код изделия 17823

Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие.

Промышленный светильник Hemera имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.



Цветовая температура дневной белый 4000K Световой поток 32000люмена(ов)

 Эффективность светильника Im79
 160Im/W

 Гарантия
 5 года / лет

 Источник света
 PHILIPS LED

 Блок питания
 SOSEN

 Бренд
 PROLUMEN

 Напражение питания
 230V

230V Напряжение питания Фактор силы 0.95 0-10V Регулируемая яркость 200W Мощность 200W Максимальная мощность Угол линзы 30x90° Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

IP66

50000h

Длина 1207.0mm 105.0mm Ширина Высота 59.0mm 1шт В упаковке Цвет корпуса белый алюминий Материал корпуса Полировка коврик Ударопрочность **IK08** 

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

 Рабочая температура
 -40 - +65°C

 Сертификаты
 CE, RoHS, D

 Eprel
 2412311

Класс энергопотребления

Защитное стекло

Срок службы









