



Светодиодный прожектор Prolumen Rezon черный 230V 30W 4000lm 120° IP66 727

Код изделия 18004

Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок.

Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения.

Светильники Rezon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды!

Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Цветовая температура	теплый белый 2700K
Световой поток	4000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79	133lm/W
Гарантия	5 года / лет
Источник света	PHILIPS LED
Блок питания	TUREFUL
Бренд	Prolumen
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.90
Мощность	30W
Максимальная мощность	30W
Угол линзы	120°
Cri	70
Sdcm - macadam ellipses	6
Защитное стекло	IP66
Срок службы	35000h
Lmf tm21	L80B10 @25°C 50.000h
Длина	232.0mm
Ширина	204.0mm
Высота	53.0mm
В упаковке	1шт
В ящике	5шт
Цвет корпуса	черный
Материал корпуса	алюминий
Полировка	коврик
Количество включений	30000раз
Ударопрочность	IK08
Эксплуатационная среда	для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура	-25°C - +45°C
Сертификаты	CE, RoHS
Eprel	2247347
Класс энергопотребления	

