



## **Встраиваемый светильник Prolumen DL361 З белый круглый 230V 10W 1000lm 36° IP44 TRIAC 930**

Код изделия 18143

Встроенный светодиодный светильник для торговых помещений.

Он обеспечивает теплый белый свет (3000K) в помещении, сохраняя при этом высокий индекс цветопередачи (CRI90), делая тона под светом естественными и достоверными.

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Цветовая температура	теплый белый 3000K
Световой поток	1000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79	100lm/W
Гарантия	5 года / лет
Бренд	<a href="#">Prolumen</a>
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.90
Регулируемая яркость	TRIAC
Мощность	10W
Максимальная мощность	10W
Угол линзы	36°
Cri	90
Sdcm - macadam ellipses	4
Защитное стекло	IP44
Срок службы	50000h
В ящике	30шт
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	алюминий
Полировка	коврик
Форма	круглый
Эксплуатационная среда	для внутреннего использования
Рабочая температура	-20 - +45°C
Сертификаты	CE, RoHS
Класс энергопотребления	

