



## Встраиваемый светильник PROLUMEN DL361 3 белый круглый 230V 10W 1000lm 36° IP44 TRIAC 930

Код изделия 18143

Встроенный светодиодный светильник для торговых помещений.

Он обеспечивает теплый белый свет (3000K) в помещении, сохраняя при этом высокий индекс цветопередачи (CRI90), делая тона под светом естественными и достоверными.

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - <u>посмотрите наш портфолио проектов</u> <u>здесь!</u>

Цветовая температура теплый белый 3000К Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника Im79 100Im/W Гарантия 5 года / лет Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 TRIAC Регулируемая яркость Мощность 10W Максимальная мощность 10W Угол линзы 36° Cri 90 Sdcm - macadam ellipses Защитное стекло IP44 50000h Срок службы В ящике 30шт

 Цвет корпуса
 белый

 Материал корпуса
 алюминий

 Полировка
 коврик

 Форма
 круглый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

 Рабочая температура
 -20 - +45°C

 Сертификаты
 CE, RoHS

Класс энергопотребления







