



Встраиваемый светильник PROLUMEN DL178-3 белый 230V 10W 1100lm 36° IP54 940

Код изделия 18147

Встроенный светодиодный корабельный светильник.

Рекомендуемые использования: коридоры, общественные зоны, такие как коммерческие помещения, школы, спортивные залы и коммерческие помещения.

Класс защиты IP54 означает, что светильник защищен от обычной пыли и брызг со всех сторон.

В ассортименте LED House вы можете найти эту модель светильника в двух температурах света: 3000К (теплый белый) и 4000К (дневной свет).

Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также <u>каталог</u> PROLUMEN!



Цветовая температура дневной белый 4000K Световой поток 1100люмена(ов)

 Эффективность светильника lm79
 110lm/W

 Гарантия
 5 года / лет

 Бренд
 PROLUMEN

230V Напряжение питания 0.90 Фактор силы 10W Мощность Максимальная мощность 10W 36° Угол линзы 90 Cri Ugr 22 Sdcm - macadam ellipses IP54 Защитное стекло Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота54.0mmДиаметр110.0mmДиаметр отверстия для установки90-95mmВес408gВ ящике36штЦвет корпусабелыйМатериал корпусаалюминийУдаропрочностьIK06

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

 Сертификаты
 СЕ, RoHS

 Eprel
 2331260

 Класс энергопотребления
 Е









○ ENERG*

PROLUMEN

18147





