



## **Встраиваемый светильник Prolumen DL178-3 белый 230V 10W 1100lm 36° IP54 940**

Код изделия 18147

Встроенный светодиодный корабельный светильник.

Рекомендуемые использования: коридоры, общественные зоны, такие как коммерческие помещения, школы, спортивные залы и коммерческие помещения.

Класс защиты IP54 означает, что светильник защищен от обычной пыли и брызг со всех сторон.

В ассортименте LED House вы можете найти эту модель светильника в двух температурах света: 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет).

Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также [каталог PROLUMEN!](#)

Цветовая температура	дневной белый 4000K
Световой поток	1100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79	110lm/W
Гарантия	5 года / лет
Бренд	<a href="#">Prolumen</a>
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.90
Мощность	10W
Максимальная мощность	10W
Угол линзы	36°
Cri	90
Ugr	22
Sdcm - macadam ellipses	3
Защитное стекло	IP54
Срок службы	50000h
Llmf tm21	L80B10 @25°C 50.000h
Высота	54.0mm
Диаметр	110.0mm
Диаметр отверстия для установки	90-95mm
Вес	408 g
В ящике	36шт
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	алюминий
Ударопрочность	IK06
Эксплуатационная среда	для внутреннего использования
Сертификаты	CE, RoHS
Eprel	<a href="#">2331260</a>
Класс энергопотребления	

