



## **Промышленный светильник Prolumen HBL112 + датчик движения серебряный 230V 120W 15600lm 105° IP42 0-10V 840**

Код изделия 18296

Серия светильников PROLUMEN T19B предлагает универсальные световые решения для различных потребностей. Эти серебристые светильники доступны в различных мощностях и конфигурациях, включая те, которые оснащены датчиками движения или системой DALI.

Их характеристики включают высокий уровень светового потока, широкий угол распределения света, класс защиты IP42 и цветовую температуру дневного света.

Светильники серии PROLUMEN T19B энергоэффективны и прочны, обеспечивая четкое и эргономичное освещение в различных средах.

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Цветовая температура	дневной белый 4000K
Световой поток	15600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79	130lm/W
Гарантия	5 года / лет
Блок питания	<a href="#">TRIDONIC</a>
Бренд	<a href="#">Prolumen</a>
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.95
Регулируемая яркость	0-10V
Мощность	120W
Максимальная мощность	120W
Угол линзы	105°
Cri	80
Sdcm - macadam ellipses	5
Защитное стекло	IP42
Срок службы	50000h
Lmf tm21	L80B10 @25°C 50.000h
Длина	1200.0mm
Ширина	203.0mm
Высота	111.0mm
Вес	4 kg
В упаковке	1шт
Цвет корпуса	серебряный
Материал корпуса	алюминий + пластик
Ударопрочность	IK10
Эксплуатационная среда	для внутреннего использования
Сертификаты	CE, RoHS
Eprel	<a href="#">2350104</a>
Класс энергопотребления	

