



Промышленный светильник PROLUMEN Hemera 230V 100W 16000lm 30x90° IP65 No dim 850

Код изделия 18936

Высококачественный светодиодный промышленный светильник, который экономит ваше время на обслуживании и освещает помещения эффективнее, чем многие другие.

Промышленный светильник Hemera имеет уникальный корпус треугольной формы. Гладкая поверхность, без пыли и без скопления воды. Лампа для шахт использует специальную линзу и конструкцию печатной платы, чтобы создать уникальный линейный световой эффект. Это не только повышает эстетику освещения и улучшает эффективность распределения света, но и снижает ослепление.

Цветовая температура дневной белый 5000K Световой поток 16000люмена(ов)

Эффективность светильника Im79 160Im/W Гарантия 5 года / лет **SOSEN** Блок питания **PROLUMEN** Бренд 230V Напряжение питания 0.95 Фактор силы Регулируемая яркость No dim 100W Мощность Максимальная мошность 100W Угол линзы 30x90° 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло IP65

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

50000h

Длина 592.0mm Ширина 105.4mm Высота 79.0mm Eprel 2412312

Класс энергопотребления

Срок службы









