

Промышленный светильник Prolumen DB236-1200 белый 230V 15,25,30W 4300lm CRI80 110° IP66 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 23914

Светодиодный промышленный светильник, подходящий для использования в мастерских, складах, коридорах, под крышей, гаражах и т. д.

В рабочих помещениях светодиодное освещение отличный выбор: оно обеспечивает яркое и эргономичное освещение, которое помогает поддерживать концентрацию и производительность работников.

Надежность обеспечивается блоком питания OSRAM и пятилетней гарантией. Если светильник выйдет из строя в течение 5 лет, мы заменим его на новый!

Очень простая и быстрая установка:
Светильник помещается между двумя зажимами, которые крепятся двумя винтами. В среднем установка занимает менее 3 минут!

Класс защиты IP65 обеспечивает прочность водонепроницаемости светильника и позволяет использовать его на улице, где он может находиться под прямым давлением воды.

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Цветовая температура	3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Световой поток	4300люмена(ов)
Эффективность светильника	143lm/W
Гарантия	5 года / лет
Блок питания	PHILIPS
Бренд	Prolumen
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.90
Мощность	15,25,30W
Максимальная мощность	30W
Угол линзы	110°
CRI	80
LOR	80
SDCM - MacAdam Ellipses	6
Защитное стекло	IP66
Срок службы	50000h
LLMF TM21	L80B10 @25°C 50.000h
Длина	1297.0mm
Ширина	73.8mm
Высота	45.0mm
Вес	1 g
В упаковке	1шт
В ящике	12шт
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	алюминий + пластик
Полировка	коврик
Ударопрочность	IK08
Эксплуатационная среда	для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура	-20° +40°C
Сертификаты	CE, D, F
Класс энергопотребления	C (A ↑ G)

