



Regulaator Casambi RW2EBTW 2 kanalit antratsiit IP20 Casambi

Tootekood 17920

Seinalüliti CASAMBI võrkude seadmete juhtimiseks

- Konfigureeritav CASAMBI rakenduse abil ja kasutatav mitmel viisil
- Esmane programmeerimine tuleb teha nutiseadme NFC-liidese ja CASAMBI rakenduse abil!
- 2 või 4 programmeeritavat nuppu (hämardamine, stseenid, värvid jne)
- Raadiosignaali energia tekib nupu vajutamisel elektrodünaamilise energiatootja abil; seega ei ole vaja akut, hooldusvaba
- Rakenduses saab valida erinevaid esipaneele (nuppude funktsioonide määramiseks)
- Tarnitakse Jäger Direkt Opus 55 Inform raami ja kahepoolse kleppadjaga
- Keskmist osa saab sobitada teiste lülitiseeriatega, mille sisemõõtmed on 55 x 55 mm, näiteks:
 - Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion
 - Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure
 - Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX
 - Jung: AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas
 - Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas

□ Ümberseadmise komplektid OPUS 55 tüüpi, mis koosnevad raamidest, nuppudest, raamisisust ja alusplaadist, on saadaval antratsiitvärvi versioonina (ümberseadmise komplektid vajavad siiski kaugjuhtimise sisendit):

- 2 nuppu: osa nr 808992
- 4 nuppu: osa nr 808994

Garantii	2 aastat
Bränd	Casambi
Hämardatav	CASAMBI
Kaitseklass	IP20
Pikkus	81.0mm
Laius	81.0mm
Kõrgus	14.0mm
Korpuse värv	antratsiit
Töökeskkond	sisse
Töötemperatuur	-20° - + 65°C
Sertifikaadid	CE

