

Regulaator Casambi RW4EBTW 4 kanalit antratsiit IP20 CASAMBI

Tootekood 17921

Seinalüliti CASAMBI võrkude seadmete juhtimiseks
- Konfigureeritav CASAMBI rakenduse abil ja kasutatav mitmel viisil
- Esmane programmeerimine tuleb teha nutiseadme NFC-liidese ja CASAMBI rakenduse abil!
- 2 või 4 programmeeritavat nuppu (hämardamine, stseenid, värvid jne)
- Raadiosignaali energia tekib nupu vajutamisel elektrodünaamilise energiatootja abil; seega ei ole vaja akut, hooldusvaba
- Rakenduses saab valida erinevaid esipaneele (nuppude funktsioonide määramiseks)
-Tarnitakse Jäger Direkt Opus 55 Inform raami ja kahepoolse kleeppadjaga
-Keskmist osa saab sobitada teiste lülitiseeriatega, mille sisemõõtmed on 55 x 55 mm, näiteks:
- Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion
- Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure
- Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX
- Jung: AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas
- Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas
 Ümberseadmise komplektid OPUS 55 tüüpi, mis koosnevad raamidest, nuppudest, raamisisust ja alusplaadist, on saadaval antratsiitvärvi versioonina (ümberseadmise komplektid vajavad siiski kaugjuhtimise sisendit):
- 2 nuppu: osa nr 808992
- 4 nuppu: osa nr 808994

Garantii	2 aastat
Bränd	Casambi
Hämardatav	CASAMBI
Kaitseklass	IP20
Pikkus	81.0mm
Laius	81.0mm
Kõrgus	14.0mm
Korpuse värv	antratsiit
Töökeskkond	sisse
Töötemperatuur	-20° - + 65°C
Sertifikaadid	CE

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee