

LED HOUSE

enlightening
spaces®



Kontroller Deko-Light RF-smart, stardikomplekt LED üksik/CCT, 12-48 V, 20 A koos kaugjuhtimispuldiga must 12-48V IP20

Tootekood 20810

Hämarдатav heledus ja värviküllastus

Intelli-Push hämardusfunktsioon [sisse/välja, heledus] potentsiaalivaba nupu abil

Saab juhtida kõigi RF-nutikate juhtmevabade kaugjuhtimispultidega [2,4 GHz, leviulatus umbes 30 m]

Saab juhtida kõigi Zigbee 3.0-ga ühilduvate kontrollerite/rakendustega, näiteks Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [vajalik on vastav lüüs, õues kuni 100 m]

Programmi ja kaugjuhtimispuldi sünkroniseerimine mitme raadiosagedusliku nutika komponendi kasutamisel [kordajafunktsioon]

Üksikute/CCT komponentide juhtimine

Virvendusvabad [pildid/videod]

Toide: max 20 A/kontroller, max 10 A/kanal

12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W

Üks kontrolltsoon

Kaugjuhtimispuldi jaoks on vaja 2x AAA patareid [ei kuulu komplekti]

Garantii	5 aastat
Bränd	Deko-Light
Toitepinge	12-48V
Kaitseklass	IP20
Pikkus	47.0mm
Laius	120.0mm
Kõrgus	25.0mm
Pakis	1tk
Korpuse värv	must
Korpuse materjal	plastik
Poleer	matt
Töökeskkond	sisse / välja
Töötemperatuur	-20 - +50°C
Sertifikaadid	CE