



## Räjähdyksenkestävä LED-valaisin PROLUMEN EXPL 1335 230V 80W 9600lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 15337

Räjähdyksenvaarallinen LED-valaisin on erityisesti suunniteltu valaisin, tarkoitettu käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, joissa voi esiintyä räjähdysvaarallisia kaasuja, höyryjä tai pölypilviä.

Asennettu esimerkiksi voimalaitoksiin, huoltoasemille, tunneleihin jne.

Luotu tiukkojen räjähdysvaarallisten standardien ja sertifiointien mukaisesti varmistaakseen niiden turvallisen käytön tällaisissa riskitilanteissa.

Valaisimen räjähdysvaarallisuuden sertifiointit kansainvälisten standardien mukaisesti:  
II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc

Parima tööstusvalaistuksen valikoiman löydät [LED house -tuotevalikoimasta!](#)

Väriämpötila	päivänvalkoinen 4000K
Valovirta	9600luumena
Valaistusteho lm79	120lm/W
Takuu	5 vuotta
Valonlähde	<a href="#">BRIDGELUX LED</a>
Virransyöttöyksikkö	<a href="#">LIFUD</a>
Brändi	<a href="#">PROLUMEN</a>
Syöttöjännite	230V
Teho	80W
Linssin kulma	120°
Cri	80
Sdcm - macadam ellipses	5
Koteloitiluokka	IP65
Käyttöikä	50000h
Pituus	1335.0mm
Leveys	115.0mm
Korkeus	63.0mm
Iskunkestävyys	IK10
Käyttöympäristö	sisä- ja ulkokäyttöön
Energialuokka	

