



## **Räjähdyssuojattu valaisin Prolumen Elegance EX 600 harmaa 230V 20W 3000lm 120° IP66 840**

Tuotekoodi 17026

Räjähdyssuojattu LED-valaisin on erityisesti suunniteltu valaisin, tarkoitettu käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, joissa saattaa esiintyä räjähdysvaarallisia kaasuja, höyryjä tai pölypilviä.

Luotu tiukkojen räjähdysvaarallisten standardien ja sertifikaattien mukaisesti varmistaakseen niiden turvallisen käytön tällaisissa riskitilanteissa.

Räjähdyssuojatun valaisimen sertifikaatit kansainvälisten standardien mukaisesti:

II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

II 2D EX tb IIIC T(95C) Db

Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät [LED house -tuotevalikoimasta!](#)

Väriämpötila	päivänvalkoinen 4000K
Valovirta	3000luumenia
Valaistusteho lm79	150lm/W
Takuu	5 vuotta
Valonlähde	<a href="#">BRIDGELUX LED</a>
Brändi	<a href="#">Prolumen</a>
Syöttöjännite	230V
Tehokerroin	0.95
Teho	20W
Maksimiteho	20W
Linssin kulma	120°
Cri	80
Sdcm - macadam ellipses	6
Kotelointiluokka	IP66
Käyttöikä	50000h
Pituus	600.0mm
Leveys	70.0mm
Korkeus	58.0mm
Rungon väri	harmaa
Rungon materiaali	alumiini
Iskunkestävyys	IK10
Käyttöympäristö	sisä- ja ulkokäyttöön
Eprel	<a href="#">2189409</a>
Energialuokka	

