

Räjähdyssuojattu valaisin Prolumen Matrix 1400 230V 60W 8400lm 120° IP66 850

Tuotekoodi 18036

Räjähdysvaarallinen LED-valaisin on erityisesti suunniteltu valaisin, tarkoitettu käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, joissa voi esiintyä räjähdysvaarallisia kaasuja, höyryjä tai pölypilviä.

Asennettu esimerkiksi voimalaitoksiin, huoltoasemille, tunneleihin jne.

Luotu tiukkojen räjähdysvaarallisten standardien ja sertifikaattien mukaisesti varmistaakseen niiden turvallisen käytön tällaisissa riskitilanteissa.

Valaisimen räjähdysvaarallisuuden sertifikaatit kansainvälisten standardien mukaisesti:
II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc

Parima tööstusvalaistuksen valikoiman löydät LED house -tuotevalikoimasta!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Värilämpötila	päivänvalkoinen 5000K
Valovirta	8400luumenia
Valaistusteho	140lm/W
Takuu	5 vuotta
Valonlähde	BRIDGELUX LED
Virransyöttöyksikkö	TRIDONIC
Brändi	Prolumen
Syöttöjännite	230V
Tehokerroin	0.95
Teho	60W
Maksimiteho	60W
Linssin kulma	120°
CRI	80
SDCM - MacAdam Ellipses	5
Kotelointiluokka	IP66
Käyttöikä	50000h
Pituus	1335.0mm
Leveys	115.0mm
Korkeus	63.0mm
Iskunkestävyys	IK10
Käyttöympäristö	sisä- ja ulkokäyttöön
EPREL	2259670
Energialuokka	C (A↑G)






© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee