



集能易
GNE TEK



Контроллер GNE TEK Beebox-H PLC IP65

Код изделия 16484

Beebox-H:ssa on hätäkatkaisutoiminto, joka voidaan aktivoida joko internetiverkon kautta tai suoraan laitteesta.

GNE:n nopea sammutusjärjestelmä koostuu aurinkopaneelien takana olevista moduuleista (optimointilaitteista) ja ohjauslaitteesta Beetrans. Moduulit aurinkopaneelien takana kommunikoivat ohjauslaitteen Beetrans PLC:n (Power Line Communications) kanssa. Oletuksena optimointilaitteet ovat pois päältä. Kun aurinko paistaa paneeliin, Beetrans lähettää signaalin moduuleille (optimointilaitteille), ja järjestelmä avaa niiden moduulien piirin, jotka tuottavat sähköä. Jos aurinkopaneelijärjestelmässä on vikoja, Beetransin ohjauslaite irrottaa paneelit piiristä. Sama tapahtuu, kun hätäpainiketta painetaan ohjaimessa - Beetransin sammutussignaali lähetetään moduuleihin (optimointilaitteisiin), ja jokainen aurinkopaneeli järjestelmässä irrotetaan piiristä. Järjestelmässä on jäljellä vain yksittäisten paneelien jännitteet, jotka ovat alle 60V.

Yhteen ohjaimen voidaan liittää enintään 60 optimointilaitetta kahteen ketjuun.

Toimii yhdessä Honeybee-optimointilaitteen kanssa.

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Гарантия | 10 года / лет |
| Бренд | GNE TEK |
| Защитное стекло | IP65 |
| Длина | 220.0mm |
| Ширина | 210.0mm |
| Высота | 65.0mm |
| Вес | 880g |
| Рабочая температура | -20...60°C |
| Сертификаты | CE, LVD, EMC |

