



Диммер SKYDANCE L1(WZ) 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

Код изделия 17929

Dimmer L1(WZ) позволяет управлять освещением, регулируя его яркость и включение/выключение. Это можно делать через приложение Tuya на смартфоне, а также с помощью системы Philips HUE или голосовых команд (Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie, Xiaodu). Диммер поддерживает два разных выхода (0-10V или 1-10V), которые можно выбрать с помощью простого переключателя. Он позволяет плавно регулировать яркость без мерцания.

Гарантия	5 года / лет
Бренд	SKYDANCE
Напряжение питания	230V
Регулируемая яркость	0-10V / PUSH / RF
Защитное стекло	IP20
Длина	52.0mm
Ширина	52.0mm
Высота	26.0mm
Вес	48 g
Вес упаковки	60 g
Материал корпуса	пластик
Эксплуатационная среда	для внутреннего использования
Рабочая температура	-30°C~55°C
Сертификаты	CE, RED