



Диммер SKYDANCE S1-DR с 2 выходными каналами белый 720W IP20 DMX / TRIAC

Код изделия 18140

Skydance S1-DR – это двухканальный АС Triac DMX-диммер для монтажа на DIN-рейку, предназначенный для диммирования и переключения одноцветных светодиодных ламп, традиционных ламп накаливания и галогенных ламп. Устройство совместимо со стандартным протоколом DMX512 и поддерживает двустороннюю связь RDM, обеспечивая взаимодействие между DMX-мастером и декодером. S1-DR предлагает как режим декодирования DMX, так и автономный двухканальный режим диммирования и динамический режим, позволяя гибкое управление даже без сигнала DMX. Он оснащен цифровым дисплеем для настройки DMX-адреса и возможностью выбора между Leading Edge и Trailing Edge диммированием. Минимальная яркость регулируется в диапазоне от 1% до 40%, обеспечивая точное управление освещением в различных приложениях.

5 года / лет Гарантия Бренд **SKYDANCE** DMX / TRIAC Регулируемая яркость Мощность 720W Максимальная мощность 720W Защитное стекло IP20 Длина 120.0mm Ширина 78.0mm Высота 55.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик Полировка коврик Рабочая температура -30 ~ +55°C

