



Диммер SKYDANCE S1-DR с 2 выходными каналами белый 720W IP20 DMX / TRIAC

Код изделия 18140

Skydance S1-DR – это двухканальный AC Triac DMX-диммер для монтажа на DIN-рейку, предназначенный для диммирования и переключения одноцветных светодиодных ламп, традиционных ламп накаливания и галогенных ламп. Устройство совместимо со стандартным протоколом DMX512 и поддерживает двустороннюю связь RDM, обеспечивая взаимодействие между DMX-мастером и декодером. S1-DR предлагает как режим декодирования DMX, так и автономный двухканальный режим диммирования и динамический режим, позволяя гибкое управление даже без сигнала DMX. Он оснащен цифровым дисплеем для настройки DMX-адреса и возможностью выбора между Leading Edge и Trailing Edge диммированием. Минимальная яркость регулируется в диапазоне от 1% до 40%, обеспечивая точное управление освещением в различных приложениях.

Гарантия	5 года / лет
Бренд	SKYDANCE
Регулируемая яркость	DMX / TRIAC
Мощность	720W
Защитное стекло	IP20
Длина	120.0mm
Ширина	78.0mm
Высота	55.0mm
В упаковке	1шт
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	пластик
Полировка	коврик
Рабочая температура	-30 ~ +55°C