



Аварийный светильник INTELIGHT LTR-25 8W 230V 8W

Код изделия 19605

Нагревательный элемент предназначен для использования с аварийными огнями серий ORION и VELLA, которые постоянно находятся при температуре от $+ 10 \, ^{\circ}$ C до $-25 \, ^{\circ}$ C.

Активируется, когда температура ниже + 3 $^{\circ}$ C, и деактивируется, когда она достигает + 10 $^{\circ}$ C. Одобрено для использования с батареями NiCd, NiMH и LiFePO4

В режиме ожидания: использует менее 1 Вт Режим работы: использует максимум 15 Вт

Гарантия действует, если нагревательный элемент используется внутри светильника серии ORION или VELLA.

 Гарантия
 1 года / лет

 Бренд
 INTELIGHT

 Напряжение питания
 230V

 Мощность
 8W

 Максимальная мощность
 8W

 В упаковке
 1шт

 Рабочая температура
 kuni -25°C

 Сертификаты
 CE,RoHS



